



Aspiratore self-service doppio in acciaio inox, versione monofase o trifase.

- Turbina Siemens.
- Posizione longitudinale per chi ha poco spazio sulla piazzuola.
- Sistema filtro a perdere: perché? Non esistono sistemi manuali, meccanici o automatici che puliscano perfettamente un filtro in poliestere. Il solo modo è la sostituzione periodica. Il sistema Kaster, sacchi filtro da gettare e sostituire quando sono pieni, è efficace (aspirazione sempre al 100%), rapido igienico ed economico (>500 cicli di aspirazione da 3 minuti).

CODICE	3502	3504
Inox Aisi 304	X	X
VOLT	230	400
WATT	4800	4400
Connessione cavo	3x2.5	4x2.5
Tipo motori	2x1200 W monofase	2x2 BH 1500 SIEMENS
Portata aria m ³	2x360	2x210
Depressione mm H ₂ O	2300	2600
Rumorosità db	72	65
Sistema filtro a perdere	X	X
Chiusura sicurezza 3 punti	-	-
Gettoniera elettronica	Opt	Opt
Valore a scelta per gettoniera	X	X
Avviamento manuale	-	-
Capacità contenitore polvere lt	2x60	2x60
Attacco accessori sx/dx	-	-
Diametro accessori	40	40
Dimensioni	1030x500x2000	1030x500x2000
Peso	115	130
termini di garanzia	2 anni	2 anni